

Backup og avlisensiering av FEBDOK versjon 5.5 og nyere.

Hvis man skal bytte datamaskin og skal ha med seg FEBDOK registre, må du følge denne veiledning.

Innhold FEBDOK registre:

- Adresseregister
- Ordregister
- Prosjektregister
- Anleggsregister
- Melding om installasjonsarbeid
- Samsvarserklæringer
- Egendefinerte UPS, Trafo, Generator, Skinner og Kabler
- Brukeradministrasjon

Her tar vi for oss backup av den gamle datamaskinen og avlisensiering av FEBDOK. For installasjon av ny Febdok på ny datamaskin, se installasjons veiledninger.

Backup av versjon 5.5 og nyere.



Versjon	6.0.189
Versjonsdato	06.11.2019
Lisensstype	Server
Lisensnr...	4004
Lisensstaker	Nelfo
Brukernavn	

FEBDOK: Bruker pålogging

Brukernavn

Passord:

 Utviklet av Nelfo

Figur 1 Logg på som admin

AVINSTALLASJON FEBDOK


For å kunne ta en backup av FEBDOK må man logge på som admin. Du kan velge mellom «Backup av brukerdatabase» og «Eksport av brukerregistre på fil». Begge tar med seg alt av data ut av Febdok, forskjellen er når man skal bruke fila.

Når man velger «Tilbakekopiering av backup» så slettes alt innhold i databasen i Febdok og innholdet i fila blir kopiert over. Febdok blir da en kopi av den Febdok du hadde på det tidspunktet backup ble gjort.

Når man velger «Import av brukerregistre fra fil» så legger den til innhold fra fila til innholdet i databasen. Det vil ikke skrive over eller slette data i databasen. Men hvis det samme anlegget er begge steder beholder den databasen sin versjon uavhengig om anlegget på fil er av nyere dato.

En backup fil kan både brukes ved tilbakekopiering og import, eksport fil kan kun brukes ved import.

Dersom man skal ha med data over til en Febdok med annet lisensnummer så kan kun import brukes.



Figur 2 Velg backup eller eksport

Backup av brukerdatabase

Backup av registreBackup

Filnavn

Velg alle


	Antall i databasen	Lagrer til fil nr.
<input checked="" type="checkbox"/> Adresseregister	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Ordreregister	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Prosjektregister	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anleggsregister	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="19 / 19"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Brukeradministrasjon	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
<input type="checkbox"/> Kabelregister	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Skinne register	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Vemregister	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Vemtabell	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Transformator register	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Generator register	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
<input checked="" type="checkbox"/> UPS register	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>
<input type="checkbox"/> Melding om installasjonsarbeid	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Samsvarserklæring	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> BS7671 Sertifikater	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Lagring av registerdata er fullført.

Figur 3

Backup kopierer ut alt på fil, du kan ikke velge hva som skal være med. Alt blir valgt. Se filplassering hvor filen la seg. Backup legger filen i backup katalog i Febdok katalogen dersom ikke noe annet sted er valgt under oppsett og innstillinger. Denne file må du ta med videre til neste datamaskin.

AVINSTALLASJON FEBDOK



Figur 4 Backup filen ligger i backup katalogen i Febdok mappa.

AVINSTALLASJON FEBDOK

Eksport av brukeregistre på fil

Lagre adresse-, ordre-, anleggs- og egendefinerte registre på fil. Lagre registre på fil

Filnavn

<input checked="" type="checkbox"/> Velg alle	Antall i databasen
<input type="checkbox"/> Adresseregister	<input type="text" value="5"/>
<input type="checkbox"/> Ordreregister	<input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> Prosjektregister	<input type="text" value="8"/>
<input type="checkbox"/> Anleggsregister	<input type="text" value="19"/>
<input type="checkbox"/> Brukeradministrasjon	<input type="text" value="2"/>
<input type="checkbox"/> Kabelregister	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Skinne register	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Vemregister	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Vemtabell	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Transformator register	<input type="text" value="3"/>
<input type="checkbox"/> Generator register	<input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> UPS register	<input type="text" value="4"/>
<input type="checkbox"/> Melding om installasjonsarbeid	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Samsvarserklæring	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> BS7671 Sertifikater	<input type="text" value="0"/>

Figur 5

Velger du eksport så kan du velge hva du vil ha med deg i fila. Du kan også velge plassering på fila, men den foreslår export katalogen i Febdok mappa.

Huk av for det du vil ha med eller trykk på velg alt. Trykk så på start.

AVINSTALLASJON FEBDOK

Lagre adresse-, ordre-, anleggs- og egendefinerte registre på fil. Lagre registre på fil

Filnavn Velg

Velg alle

	Antall i databasen
<input checked="" type="checkbox"/> Adresseregister	<input type="text" value="5"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Ordreregister	<input type="text" value="1"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Prosjektregister	<input type="text" value="8"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anleggsregister	<input type="text" value="19"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Brukeradministrasjon	<input type="text" value="2"/>
<input type="checkbox"/> Kabelregister	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Skinne register	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Vemregister	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Vemtabell	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Transformator register	<input type="text" value="3"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Generator register	<input type="text" value="1"/>
<input checked="" type="checkbox"/> UPS register	<input type="text" value="4"/>
<input type="checkbox"/> Melding om installasjonsarbeid	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Samsvarserklæring	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> BS7671 Sertifikater	<input type="text" value="0"/>

Start Lukk

Figur 6 velg hva du vil ta eksport av, trykk på start

Lagre adresse-, ordre-, anleggs- og egendefinerte registre på fil. Lagre registre på fil

Filnavn Velg

Velg alle

	Antall i databasen	Lagrer til fil nr.
<input checked="" type="checkbox"/> Adresseregister	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="5"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Ordreregister	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Prosjektregister	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="8"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Anleggsregister	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="19 / 19"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Brukeradministrasjon	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>
<input type="checkbox"/> Kabelregister	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Skinne register	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Vemregister	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Vemtabell	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Transformator register	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Generator register	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
<input checked="" type="checkbox"/> UPS register	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>
<input type="checkbox"/> Melding om installasjonsarbeid	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Samsvarserklæring	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> BS7671 Sertifikater	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>


Lagring av registerdata er fullført.

Start Lukk

Figur 7 eksport fullført, trykk på lukk.

AVINSTALLASJON FEBDOK

Det er nå laget en frg fil i filplassering. Denne filen inneholder de velg du gjorde. Ta med denne filen til en ny datamaskin og velg import i Febdok.




Figur 8 Filen ligger i export katalogen i Febdok mappa

AVINSTALLASJON FEBDOK

Avlisensiering

Du har nå laget en backup/eksport fil av FEBDOK. Men det er også viktig at du avlisensierer FEBDOK på den gamle datamaskinen, for at brukerrettighetene skal bli tilgjengelig for FEBDOK på den nye maskinen.

Du må være pålogget som Admin for å kunne avlisensiere Febdok.



Figur 9 Gå på oppsett og velg lisensbehandling

AVINSTALLASJON FEBDOK

FEBDOK LISENSBEHANDLING ✕

Lisensnummer License version

Lisenskode

Lisenstaker

Total no. of user access rights

Antall lisenser installert

Antall lisenser tilgjengelig i lisensbank

Antall lisenser som skal overføres

Figur 10

Velg det antallet som skal overføres og trykk på avinstaller lisens.

AVINSTALLASJON FEBDOK

FEBDOK LISENSBEHANDLING
✕

Lisensnummer

License version

Lisenskode

Lisenstaker

Total no. of user access rights

Antall lisenser installert

Antall lisenser tilgjengelig i lisensbank

Antall lisenser som skal overføres

Figur 11 Trykk ferdig

FEBDOK vil nå avsluttes, du kan nå avinstallere Febdok via kontrollpanelet.

For installasjon av Febdok på ny datamaskin, se våre veiledninger for installasjon på våre hjemmesider.